

BCE天びんからYDP20へRS232での出力

- ・ザルトリウス天びんEntris IIのBCEはYDP20の機能を使うことでナンバーと重量値を1行で出力が可能です。ただしGLP印字はできません。
- ・天びんとYDP20を接続する場合YCC-D09MFケーブルとACアダプターが必要です。

BCE天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メニュー設定ボタン
(画面左上)

メニューツリー

```

SETUP
DEVICE ----- RS232 --- DAT.REC. -- SBI
                                BUND -- 1200
                                PARITY -- ODD
                                HANDSHK. -- NONE
                                DATABIT -- 7
DATA.OUTP ----- COM.SBI -- FORMAT - 16CHARS
APPLIC.
INPUT
INFO
LANGUADE
  
```

BCE天びんの設定

- ・天びんのRS232のポートにYDP20(YDP30)を指定のケーブルで接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定を行います。

```

DEVICE => RS232 => DAT.REC => SBI
                                BUND => 1200
                                PARITY => ODD
                                HANDSHK. => NONE
                                DATABIT => 7
  
```

DATA.OUTP => COM.SBI=> FORMAT=> 16 CHARS を設定

- ・YDP20への出力は天びんの印刷ボタンを押します。

印字例

31-Mar-23	10:29:20	
001	+	214.18 g
002	+	219.17 g
003	+	218.76 g
004	+	224.25 g
005	+	214.18 g
006	+	219.27 g

注意点

- ・SBIモードでのGLP印字はできません。
- ・日時の印字はYDP20の“Date”ボタンにより印字を行います。
- ・プリンターの印字キーが使用できます。

-- GLP印字を希望される場合は別途ご相談ください。 --

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com