


BCE天びんのPCダイレクト出力

- ・ ギャルトリウス天びんEntris IIのBCEはPCダイレクト設定でWindowsのExcel、Word、メモ帳などにプログラムなしで出力が可能です
- ・ 通信ケーブルはUSBケーブルYCC-USB-C-A(A to C)を使用します。
- ・ 計算しやすいように数値のみでの出力にします
- ・ PCは入力時にNumLockキーをONにし半角入力にします

BCE天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メニュー設定ボタン
(画面左上)

メニューツリー

```

SETUP
DEVICE      --- USB --- DAT.REC --- PC.SPRED
DATA.OUTP   --- PC.DIRECT --- OUTP.FORM - ONLY NUM
APPLIC.
INPUT
INFO
LANGUADE
  
```

BCE天びんの設定

- ・ 天びんのメニュー設定から下記の2点を設定します
 - ・ DEVICE => USB => DAT.REC => PC.SPRED
 - ・ DATA.OUTP => PC.DIRECT => OUTP.FORM => ONLY NUM

BCE天びんとPCの接続

- ・ 天びんのUSB-CのポートとPCをYCC-USB-C-Aで接続します
- ・ PCへの出力は天びんの印刷ボタンを押します

注) NumLockをOFFのままの場合指定したセルに入らないことがあります

注) 現在のPCにはNumLockキーがない場合がありますがWindows簡単操作のスクリーンキーボードにNumLockキーをONにするところがあります

ギャルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com